


**NOMAD POWER PRO 24 XL je napájecí zdroj na bázi lithia, který v sobě spojuje 3 funkce :**

- Posilovač pro vozidla 24 V (nákladní automobily, závody).
- Autonomní napájení pro všechny druhy elektrických spotřebičů.
- Nouzová lampa.

## POSILOVAČ LITHIOVÉ BATERIE

Jeho **lithiová** baterie (LiFePO<sub>4</sub>) mu dává výjimečný poměr výkonu k velikosti (startovací proud : 1400 A).

Během několika sekund nastartuje vozidla vybavená vybitou 24 V baterií (kapalinovou, gelovou, AGM, Start&Stop) (  s tímto posilovačem nespouštějte lithiové baterie LiFePO<sub>4</sub>, napětí baterií není kompatibilní).

START												
24 V PETROL & DIESEL												

## BEZPEČNOSTNÍ START

Ve výrobku jsou integrovány všechny bezpečnostní prvky, které chrání baterii i elektronické vybavení vozidla:

- technologie proti jiskření,
- ochrana proti zkratu,
- ochrana proti přepólování.
- ochrana proti nadměrnému startovacímu proudu,
- ochrana proti zvýšení teploty posilovače.

## MOBILNÍ ZDROJ ENERGIE

Jeho velmi výkonná kapacita (8 Ah) přináší pohodlí a klid při každodenní potřebě zůstat ve spojení (telefon, tablet, počítač).

Je vybaven:

- **2 porty USB 5 V - 2,1 A** pro nabíjení chytrého telefonu, tabletu, GPS atd.
- **1 výstupní port 12 V - 3,5 A**, ideální pro napájení elektrického spotřebiče 12 V (chladič box, ventilátor apod.).

## ASISTENČNÍ SVÍTILNA S VYSOKÝM JASEM

Pomocné světlo (28 LED diod) se 3 režimy svícení: normální, stroboskop, SOS.

## LCD DISPLEJ

NOMAD POWER PRO 24 XL je vybaven LCD displejem, který poskytuje informace o:

- % nabití interní baterie.
- různých použitých vstupních a výstupních portech.



Barevný displej LCD



**Dodává se s příslušenstvím:**




Nabíječka 230 Vac / 18 Vdc











Řemínek



Nabíječka do zapalovače cigaret



Kabel 3 v 1

Lithium		I					J3s	SMART KABEL			KABELY			VSTUP / VÝSTUP			POWER BANK		LED	ROZMĚRY	
Kapacita na článěk	Plné nabití	Start	Rozběh CC	Špička Baterie	60000 J					USB-C	MICRO USB Typ B	Lightning	INPUT	OUTPUT							
8 Wh Startování	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5 A	-	<input checked="" type="checkbox"/>	3 režimy : Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6	