

**POWER PACK 1300 je přenosná elektrocentrála kombinující lithium-iontovou baterii (LiFePO4) a měnič se sinusovým průběhem (PSW). Je ideální pro dobíjení nebo napájení všech typů elektronických spotřebičů (1 000 W trvalého výkonu, 2 000 W ve špičce), poskytuje stejnosměrné napětí 12 V i střídavé napětí 230 V. Díky velké akumulaci kapacity dokáže udržet většinu elektrických spotřebičů nabitých nebo v provozu za jakýchkoli okolností. Funguje také jako posilovač pro vozidla s napětím 12 V.**

## PŘENOSNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ PRO VÍCE APLIKACÍ

POWER PACK 1300 lze použít kdekoli, kde je potřeba nezávislý zdroj energie:

- na odlehlých místech, daleko od jakýchkoli elektrických systémů.
- na místě: kempování, rekreační vozidla, rekreační plavba lodí a rybaření, kutilství a volnočasové aktivity v přírodě.

Jeho výkon a soběstačnost jsou obzvláště užitečné na stavbách k napájení a dobíjení přenosného elektrického nářadí, světel a dalšího vybavení pro profesionály a hobby pracovníky pracující na více místech.



## POKROČILÉ A CHRÁNĚNÉ PŘIPOJENÍ

- Zařízení lze dobít třemi různými způsoby, aby bylo vždy připraveno k použití: pomocí nabíječky 230 V, nabíječky do auta 12 V DC nebo pomocí solárních panelů (max. 200 W).

12 V výstup pro zapalovač cigaret



Výstup 12 V / 10 A (x2)



Duální USB, výstup typu C (x2)



Rychlonabíjecí výstup USB  
5V - 3 A / 9V - 2 A / 12V - 1,5 A

Jeden trojitý výstup USB  
5V - 3,1 A (max. 2,4 A na výstup)



Trojité zásuvky AC 230 V / 50 Hz / 500 W



- Lze ji dobít třemi různými způsoby: nabíječkou na 230 V - nabíječkou do auta pomocí stejnosměrného proudu, vstup 12 V - solárními panely (1 nebo 2 identické panely o max. výkonu 100 W), aby byla stanice vždy připravena k použití.
- Je chráněna proti zkratu, nadproudu, přepětí, podpětí, přetížení a přehřátí.

## POSILOVAČ PRO VOZIDLA 12 V

POWER PACK 1300 má možnost "Booster" pro startování vozidel s vybitými, 12 V bateriemi (kapalinové, gelové, AGM a stop-start baterie) během několika málo sekund (startovací proud: 500 A).



## NAVRŽENO PRO PRAKTICKÉ VENKOVNÍ POUŽITÍ

- Kompaktní přístroj s robustní rukojetí pro snadné přenášení.
- Vybaven LED světlem, které nabízí pět samostatných režimů osvětlení (nízký, střední, vysoký, SOS a blesk).
- Světelný LCD displej indikuje:
  - stav nabití vnitřní baterie
  - používané vstupy a výstupy
  - případné poruchy.



### Indikátory nabíjení



### Dodává se s příslušenstvím :



Nabíjecí jednotka 230 V a síťový kabel




Chytrý propojovací kabel

### Možnost

#### Solární panel 079410

monokrystalické  
ETFE kvalita  
18V - 100 W max.



DOBA POUŽÍVÁNÍ		BATERIE		PŘEVODNÍK	VSTUP	VÝSTUPY			VELIKOSTI				
	20h	Lithium										360 x 270 x 280	17,5
		Kapacita na články	Plně nabitá										
50 W	20h	50 Ah 1280 Wh	7 - 11 hodin v závislosti na zvolenosti režimu nabíjení	Pure Sine Wave	2	12V / 30V	12V	2	12V - 10A	2	Typ C	3	230Vac
100 W	10h												
250 W	4h												
500 W	3h												
1000 W	1h												