

POWER PACK 1500 je přenosná elektrocentrála kombinující lithium-iontovou baterii (LiFePO4) a střídač se sinusovým průběhem (PSW). Je ideální pro dobíjení nebo napájení všech typů elektronických spotřebičů (1 000 W trvalého výkonu, 2 000 W ve špičce), poskytuje stejnosměrné napětí 12 V i střídavé napětí 230 V. Díky velké akumulaci kapacity dokáže udržet většinu elektrických spotřebičů nabitých nebo v provozu za jakýchkoli okolností. Funguje také jako posilovač pro vozidla s napětím 12 V.

PŘENOSNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ PRO VÍCE APLIKACÍ

POWER PACK 1500 lze použít kdekoli, kde je potřeba nezávislý zdroj energie:
- na odlehlých místech, daleko od jakýchkoli elektrických systémů.
- na místě: kempování, rekreační vozidla, rekreační plavba lodí a rybaření, kutilství a volnočasové aktivity v přírodě.

Jeho výkon a soběstačnost jsou obzvláště užitečné na stavbách k napájení a dobíjení přenosného elektrického nářadí, světel a dalšího vybavení pro profesionály a hobby pracovníky pracující na více místech.



POKROČILÉ A CHRÁNĚNÉ PŘIPOJENÍ

• Zařízení lze dobít třemi různými způsoby, aby bylo vždy připraveno k použití: pomocí nabíječky 230 V, nabíječky do auta 12 V DC nebo pomocí solárních panelů (max. 200 W).

12 V výstup pro zapalovač cigaret



Výstup 12 V / 10 A (x2)



Duální USB, výstup typu C (x2)



Rychlonabíjecí výstup USB
5V - 3 A / 9V - 2 A / 12V - 1,5 A
Jeden trojitý výstup USB
5V - 3,1 A (max. 2,4 A na výstup)



Trojité zásuvky AC 230 V / 50 Hz / 2200 W



- Lze ji dobít třemi různými způsoby: nabíječkou na 230 V - nabíječkou do auta pomocí stejnosměrného proudu, vstup 12 V - solárním panelem (1 nebo 2 identické panely o max. výkonu 100 W), aby byla stanice vždy připravena k použití.
- Je chráněna proti zkratu, nadproudu, přepětí, podpětí, přetížení a přehřátí.

POSILOVAČ PRO VOZIDLA 12 V

POWER PACK 1500 má možnost "Booster" pro startování vozidel s vybitými, 12 V bateriemi (kapalinové, gelové, AGM a stop-start baterie) během několika málo sekund (startovací proud: 500 A).



NAVRŽENO PRO PRAKTICKÉ VENKOVNÍ POUŽITÍ

- Kompaktní přístroj s robustní rukojetí pro snadné přenášení.
- Vybaven LED světlem, které nabízí pět samostatných režimů osvětlení (nízký, střední, vysoký, SOS a blesk).
- Světelný LCD displej indikuje:
 - stav nabití vnitřní baterie
 - používané vstupy a výstupy
 - případné poruchy.



Indikátory nabíjení



Dodáváno s: příslušenství



Nabíjecí jednotka 230 V a síťový kabel




Chytrý propojovací kabel

Možnost

Solární panel 079410

monokrystalické
ETFE kvalita
18V - 100 W max.



| DOBA POUŽÍVÁNÍ | | BATERIE | | PŘEVODNÍK | VSTUP | | | VÝSTUPY | | | VELIKOSTI | | | | | | | |
|----------------|---------|--------------------|---|----------------|-------|---------|-----|---------|---------|---|-----------|---|----------------------------|---|--------|-----------------|------|--|
| 50 W | 22 h | Lithium | | Pure Sine Wave | 2 | 12V/30V | 12V | 2 | 12V-10A | 2 | Typ C | 1 | 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A | 3 | 230Vac | 360 x 270 x 280 | 17,5 | |
| | | Kapacita na články | Plně nabití | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 W | 11 h | 55 Ah 1408 Wh | 8 h - 14 h v závislosti na zvoleném režimu nabíjení | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 W | 4 h 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 W | 2 h 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 W | 1 h 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 W | 30 min. | | | | | | | | | | | | | | | | | |